

產品名稱：

備源自動轉換器

Automatic Transfer Switch (STS)

產品描述

備源自動轉換器(STS)是一個單相，雙電源輸入的電力分配裝置。當 A 輸入電源出現問題時，輸入的電源將自動轉換至 B 電源(當 B 電源在正常狀況下)，而當 A 輸入的電力回復至正常時，輸出的電力會自動轉回至 A 電源。此高速的轉換速率可確保電力在轉換時，對於較敏感的設備是不受影響的。在連接設備時，建立備援電力以及提高電力的可用性，提供有效的解決方法。

產品特性

電力管理：



備源切換

備源轉換：

雙電源輸入。當主電源故障，會在瞬間自動切換至備用電源。

產品型號:

STS-1623K-10N1



產品規格

| 輸出 | | 輸入 | |
|------------|---------------------|-----------|----------------|
| 額定輸出電壓 | 200-240 VAC | 額定輸入電壓 | 200-240 VAC |
| 最大輸出電流 | 16A | 輸入頻率 | 50/60Hz 全範圍 |
| 輸出插座 | (10) C13 | 負載容量 | 3840VA |
| Output 指示. | (2) Green LED | 電源輸入介面 | (2) C20 分離式電源線 |
| 過載保護 | 無 | Input 指示. | (2) Green LED |
| 量測 | | 其他 | |
| 無 | | 電源失效切換時間 | 8~16ms |
| 機體 | | 環境 | |
| 尺寸 | 432 x 260 x 44.8 mm | 工作溫度 | 0 ~ 45°C |
| 重量 | 4.9 kg | 工作相對濕度 | 0% ~ 90% RH |
| 裝箱尺寸 | 490 x 330 x 155 mm | 儲存溫度 | -20°C ~ 65°C |
| 裝箱重量 | 5.5 kg | 儲存濕度 | 0% ~ 90% RH |
| 規範 | | | |
| 認證 | CE | | |
| 保固 | 2 年 | | |

包裝明細

| 項目 | 名稱 |
|----|-----------------------|
| 1 | 排插 1 組 |
| 2 | 機架安裝配件 1 組 |
| 3 | 2 組電源線 C19 至 C20, 3 米 |
| 4 | 說明書下載連結 |



選購配件

| 型號 | 名稱 |
|-----------|-----------|
| STR-C14-B | C13 插頭迫緊套 |



產品圖面

