

產品名稱：

備源自動轉換器

**Automatic Transfer Switch (STS)**

## 產品描述

備源自動轉換器(STS)是一個單相，雙電源輸入的電力分配裝置。當 A 輸入電源出現問題時，輸入的電源將自動轉換至 B 電源(當 B 電源在正常狀況下)，而當 A 輸入的電力回復至正常時，輸出的電力會自動轉回至 A 電源。此高速的轉換速率可確保電力在轉換時，對於較敏感的設備是不受影響的。在連接設備時，建立備援電力以及提高電力的可用性，提供有效的解決方法。

## 產品特性

電力管理：



備源切換

### 備源轉換：

雙電源輸入。當主電源故障，會在瞬間自動切換至備用電源。

## 產品型號:

### STS-1511A-10N1

前視圖



後視圖



輸入插頭



## 產品規格

<b>輸出</b>		<b>輸入</b>	
額定輸出電壓	100-127 VAC	額定輸入電壓	100-127 VAC
最大輸出電流	15 A	輸入頻率	50/60Hz 全範圍
輸出插座	(10) 5-15/20R	負載容量	1905 VA
Output 指示.	(2) Green LED	電源輸入介面	(2) C20 Inlet
過載保護	無	Input 指示.	(2) Green LED
<b>量測</b>		<b>其他</b>	
無		電源失效切換時間	8~16ms
<b>機體</b>		<b>環境</b>	
尺寸	432 x 260 x 44.8 mm	工作溫度	0 ~ 45°C
重量	5.0 kg	工作相對濕度	0% ~ 90% RH
裝箱尺寸	490 x 330 x 155 mm	儲存溫度	-20°C ~ 65°C
裝箱重量	5.6 kg	儲存濕度	0% ~ 90% RH
<b>規範</b>			
認證	FCC		
保固	2 年		

## 包裝明細

項目	名稱
----	----

1 排插 1 組

2 機架安裝配件 1 組



3 2 組電源線 C19 to 5-15P, 3 米



4 說明書下載連結



## 產品圖面

